

ENGINEERING  
TOMORROW

*Danfoss*

VLT® Micro Drive

**Pequeño, potente** y duradero  
Ahorre espacio y **reduzca** costes  
de instalación

**150%**

del par motor hasta  
1 minuto le permite  
utilizar un conver-  
tidor de frecuencia  
más pequeño sin  
perder la eficiencia

[www.danfoss.com/spain](http://www.danfoss.com/spain)

**VLT**®  
THE REAL DRIVE

Preparado – Listo – ¡Ya!  
 Conectar los cables de potencia y motor, mover el  
 potenciómetro y mirar como cambia la velocidad del motor



**Cumple con RoHS**

El VLT® Micro Drive no contiene plomo, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, retardadores de combustión PBB y PBDE.

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> Protección IP 20<br/>La ventilación no pasa a través de la electrónica</p> <p><b>2</b> IP 20 incluso sin la tapa de terminales</p> <p><b>3</b> Condensadores de gran calidad</p> <p><b>4</b> Filtro RFI</p> <p><b>5</b> Acceso al Bus de C.C.</p> <p><b>6</b> LCP extraíble, en marcha</p> <p><b>7</b> Panel LCP</p> | <p><b>8</b> Potenciómetro</p> <p><b>9</b> RS 485 enchufable</p> <p><b>10</b> Terminales de tornillo para salida Relé<br/>Entrada de cables por abajo</p> <p><b>11</b> Conexión a Tierra<br/>– min 4 mm<sup>2</sup> accesible desde el frontalt</p> <p><b>12</b> Terminales E/S</p> <p><b>13</b> Terminales de Entrada</p> <p><b>14</b> Terminales de Motor</p> |
|--|--|



# Calidad VLT® Compacto

El VLT® Micro Drive es un auténtico Convertidor de Frecuencia VLT® en el más alto nivel de fiabilidad, fácil manejo, completa funcionalidad, y puesta en marcha extremadamente sencilla. Los números de los terminales llevan la misma designación que el resto de la familia de VLT®. Es una unidad fabricada y desarrollada por Danfoss Drives, expertos líderes desde 1968 y creadores de VLT® The Real Drive.

## Fácil Manejo y Fiable

VLT® Micro Drive comparte la facilidad de manejo del resto de la familia VLT®, así como los estándares de fiabilidad, calidad y diseño.

## Pequeño – Alta Tecnología

A pesar del tamaño compacto y de la facilidad de puesta en marcha, el VLT® Micro Drive puede adaptarse incluso perfectamente a las aplicaciones más complejas. Aproximadamente 100 parámetros pueden ajustarse para optimizar el funcionamiento y el máximo rendimiento energético.

Fácil de usar	
Montar, conectar y ¡listo!	Mínimo esfuerzo – mínimo tiempo
Mínima puesta en marcha	Ahorro de tiempo
Copia de parámetros vía panel de control local	Fácil ajuste de múltiples equipos
Estructura de parámetros intuitiva	Mínima lectura de manuales
Compatible con software VLT®	Ahorro en tiempo de puesta en marcha

Fiable	
Óptima disipación de calor	Mayor longevidad
Electrónica/condensadores de alta calidad	Bajo Coste en su durabilidad
Todos las unidades pasan el test de carga completo de fábrica	Alta Fiabilidad
Protección contra fallos de conexión a tierra, sobrecalentamiento, y cortocircuitos	Funcionamiento estable
Circuitos electrónicos bien protegidos y barnizados	Mayor robustez

Pequeño – Alta Tecnología	
Controlador de proceso PI	Sin necesidad de controladores externos
Optimizador Automático de Energía (AEO)	Menor consumo energético
Ajuste automático de motor (AMA)	Máxima rendimiento del motor
150% Sobrepar de motor, durante 1 minuto	Sin necesidad de unidades mayores
Captura del Motor en giro (Flying Start)	Funcionamiento estable, sin interrupciones
Relé Térmico Electrónico de Motor (ETR)	Substituye a la protección externa del motor
Smart Logic Control	A menudo hace innecesaria la utilización de PLC's
Filtro RFI incorporado de serie	Ahorro de espacio y coste

## Entradas y Salidas

- 5 Entradas Digitales programables
- Selección PNP/NPN
- Entrada de pulsos 20 – 5000 Hz
- 1 Entrada analógica 0 – 10 V o 0 – 20 mA
- 1 Entrada analógica 0 – 20 mA
- Entrada de Termistor (analógica/digital)
- 1 Salida analógica 0/4 – 20 mA
- 1 Relé 240VAC, 2 A
- FC-Bus RS485

## Drive Compacto de propósito general

El VLT® Micro Drive es un equipo para propósitos generales que puede controlar motores de CA hasta 22 kW.



# Diseño Compacto – Compromiso de Calidad

## Verdadero ahorro de espacio – montaje lado a lado

Un diseño de libro compacto permite un verdadero montaje lado a lado sin pérdidas de potencia.

## Mínima introducción de polvo

El VLT® Micro Drive está diseñado para mantener el flujo de aire de la ventilación forzada fuera del alcance de la electrónica. Las tarjetas electrónicas están bien protegidas del ambiente exterior.

## Filtro RFI incluido

Las perturbaciones electromagnéticas de los cables de motor están controladas por el filtro RFI incorporado en la unidad, permitiendo longitudes de cable de motor (apantallado) hasta 15 m. Cumpliendo con las Normas Europeas.

## Funciones de Freno incluidas

Con las funciones incluidas de Freno de CC y CA, el VLT® Micro Drive puede transformar la energía cinética de la

aplicación en potencia de freno para decelerar el motor. Un chopper de frenado está incorporado en unidades a partir de 1,5 kW.

## Gestión inteligente de temperatura

La temperatura del proceso es disipada a través de la placa disipadora, manteniendo a la electrónica protegida del polvo y suciedad de la producción.

## Tarjetas electrónicas barnizadas como estándar

Todos los VLT® Micro Drive se suministran con los circuitos electrónicos barnizados para asegurar una mayor fiabilidad y durabilidad de la unidad.

## Placa disipadora efectiva

Una placa disipadora efectiva elimina fácilmente el calor de la electrónica, incrementando la vida y fiabilidad de la unidad.

## Rendimiento energético del 98%

La última tecnología en los módulos de potencia VLT® asegura un funcionamiento sin sobrecalentamientos de la unidad debido a las bajas pérdidas.

## 50° C – Temperatura Ambiente

Un eficiente control de la temperatura permite trabajar en situaciones de temperatura ambiente hasta 50° C.



# Panel de Control Extraíble en marcha – con o sin potenciómetro

Montaje remoto

Display LCP iluminado

Botones de navegación

Indicadores de estado de funcionamiento



Dos versiones de paneles. El potenciómetro es opcional.

Los paneles de control se muestran en tamaño real.  
Alto x Ancho x Fondo 85 x 65 x 20 mm (Fondo= 28 mm con potenciómetro)

- LCP sin potenciómetro IP 54
- LCP con potenciómetro IP 21
- Kit montaje remoto
- LCP con función de copia
- Números de parámetros y valores visibles simultáneamente
- Indicación de unidades (A., V, Hz, RPM, %, s, HP e kW)
- Indicación de cambio de dirección
- Indicación de Ajustes – 2 Ajustes
- Extraíble durante el funcionamiento
- Teclas de función arriba- abajo

## Display con dígitos grandes, fácil lectura

- Display visible desde distancia
- Los botones pulsadores se iluminan cuando se activan

## Menú Rápido (Quick Menu)

- Menú rápido definido por Danfoss
- Ajustes básicos
- Controlador PI

## Estructura de Menú

- Basado en la conocida estructura matricial del resto de la familia VLT®
- Fáciles atajos para usuarios experimentados
- Edición y funcionamiento con varios ajustes simultáneamente

# Smart Logic Controller integrado

El smart logic controller es una forma sencilla e inteligente de hacer que su convertidor de frecuencia, motor y aplicación funcionen conjuntamente.


El smart logic controller es capaz de controlar cualquier parámetro que sea capaz de dar una respuesta "verdadero" ó "falso".

Este incluye órdenes digitales y también expresiones lógicas, mediante las cuáles cualquier señal de sensor puede influir sobre la aplicación.

Temperatura, presión, caudal, tiempo, carga frecuencia, tensión y otros parámetros combinados con ">","<","=",

"And", "Or", que forman expresiones lógicas que pueden dar como resultado falso o verdadero.

Por eso es por lo que Danfoss lo denomina controlador "lógico". Como resultado de esto, se puede programar el controlador para que reaccione literalmente a cualquier evento.



## Opción: Filtro de línea VLT® MCC 107

**El filtro de línea VLT® MCC107 mejora el rendimiento de la frecuencia alta y baja de la corriente de línea hasta el convertidor de frecuencia, combinando un filtro armónico y un EMC.**

### Aumento de la vida útil del convertidor de frecuencia

Reducir el rizado de la tensión en el enlace de CC reportará una fiabilidad mayor y una vida útil prolongada. En condiciones similares de funcionamiento (temperatura y carga), la vida útil estimada de los condensadores CC puede aumentarse 2 o 3 veces.

### Mejor factor de potencia

El filtro de línea VLT® reduce el valor RMS de la corriente de línea. Una corriente de línea mejor comporta un factor de potencia mayor (PF). Normalmente, la corriente de línea puede reducirse en más de un 40 % y mejorar el PF de 0,4 a 0,7 en convertidores de frecuencia monofásicos y de 0,47 a 0,9 en los trifásicos.

### Mejor rendimiento de EMC a alta frecuencia

El filtro de línea VLT® garantiza el cumplimiento de EN55011 clase A1 hasta 50 m de longitud del cable de motor y clase B hasta 10 m de longitud. Esto implica que el convertidor de frecuencia VLT® Micro y el filtro de línea VLT® presentan un rendimiento

de EMC extraordinario dentro de la categoría de inversores Micro, incluso con longitudes extensas de cable de motor.

### Alta inmunidad ante alteraciones en la red

El filtro de línea reducirá la corriente armónica procedente de la red. El convertidor de frecuencia cumplirá las normativas CEI61000-2-2 y CEI6100-2-4 sin reducir la potencia, incluida una alteración del 15 % de la tensión armónica, un 3 % de desequilibrio de tensión y cortes de conmutación, tal y como se indica en CEI60146-1. Con el filtro de línea, se mejorará considerablemente el rendimiento de la inmunidad ante sobretensiones e impactos de explosiones del convertidor de frecuencia indicado en CEI61800-3.

### Un filtro para varios convertidores


El filtro de línea puede utilizarse con varios convertidores de frecuencia VLT® Micro de pequeñas dimensiones. En este caso, la potencia del filtro de línea debe reducirse en un paso.

Ejemplo: 1 x FC 51 400 V / 1,5 kW + 1 x FC 51 400 V /1,5 kW -> total 3,0 kW + reducción de potencia en un paso: seleccione un filtro de 400 V / 4,0 kW.



**Tamaños de bastidor**  
Tres tamaño del bastidor de los filtros de línea distintos se corresponden con los alojamientos M1, M2 y M3 del convertidor de frecuencia VLT® Micro

# Conexiones



# Accesorios



## Estructura de Menú

La herramienta de software VLT® Motion Control MCT10, permite obtener la máxima funcionalidad con tu PC, proporcionando una visión general y el control incluso de grandes sistemas.



## Kit de Montaje Remoto

Un kit de montaje remoto está adaptado para el montaje del panel de control local (LCP) en la puerta del armario eléctrico.

## Códigos

**VLT® Panel de Control – LCP11**  
Sin potenciómetro..... 132B0100

**VLT® Panel de Control – LCP12**  
Con potenciómetro..... 132B0101

**Kit de Montaje Remoto**  
Incluye 3 m de cable ..... 132B0102

**Placa de desacoplaje**  
Para optimizar la instalación de EMC.

*Filtros externos disponibles bajo petición.*

# Especificaciones

Alimentación de red (L1, L2, L3)	
Tensión de alimentación	1 x 200–240 V ± 10%, 3 x 200–240 V ± 10% 3 x 380–480 V ± 10%
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Factor de potencia (cos φ) prácticamente uno	(> 0,98)
Conmutación en la alimentación de la entrada L1, L2, L3	1-2 veces/minuto

Datos de salida (U, V, W)	
Tensión de salida	0–100% de la tensión de alimentación
Frecuencia de salida	0–200 Hz (modo VVC+), 0–400 Hz (modo U/f)
Conmutación en la salida	Ilimitada
Tiempos de rampa	0,05–3.600 s

Entradas digitales	
Entradas programables	5
Lógica	PNP o NPN
Nivel de tensión	0–24 V
Tensión Máx. en entradas	28 V CC
Impedancia entrada, Ri	Approx. 4 kΩ

Entradas de Pulsos	
Entradas programables de pulsos	1
Nivel de tensión	0–24 V CC (lógica positiva PNP)
Precisión entrada de pulsos (0,1–110 Hz)	Max. error: 0,1% de escala total
Frecuencia de entrada de pulsos	20–5000 Hz

Entradas Analógicas	
Entradas analógicas	2
Tipo	1 Tensión / 1 Tensión ó Corriente
Nivel de tensión	0–10 V (escalable)
Nivel de corriente	0/4 mA (escalable)

Salidas Analógicas	
Salidas Analógicas programables	1
Rango de corriente en salida analógica	0/4–20 mA
Máx. carga en común en salida analógica	500 Ω
Precisión en salida analógica	Max. error: 0,1% de escala total

## Códigos de pedido

Potencia [kW]	200–240 V			380–480 V	
	CA [I-nom.]	1 ph.	3 ph.	CA [I-nom.]	3 ph.
0,8	1,2	132F 0001			
0,25	1,5		132F 0008		
0,37	2,2	132F 0002	132F 0009	1,2	132F 0017
0,75	4,2	132F 0003	132F 0010	2,2	132F 0018
1,5	6,8	132F 0005	132F 0012	3,7	132F 0020
2,2	9,6	132F 0007	132F 0014	5,3	132F 0022
3,0				7,2	132F 0024
3,7	15,2		132F 0016		
4,0				9,0	132F 0026
5,5				12,0	132F 0028
7,5				15,5	132F 0030
11,0				23,0	132F 0058
15,0				31,0	132F 0059
18,5				37,0	132F 0060
22,0				43,0	132F 0061

Los microconvertidores de frecuencia a partir de 1,5 kW cuentan con chopper de frenado integrado

Alimentación de tarjetas	
Tensión de salida	10,5 ± 0,5 V, 24 ± 0,5 V
Máx. carga (10 V)	25 mA
Máx. carga (24 V)	100 mA

Relés de Salida	
Relés de salida programables	1
Máx. carga de contactos	240 V AC, 2 A

Comunicación de bus de campo	
Protocolo FC, Modbus RTU	

Longitud de cables	
Máx. longitud de cables motor, apantallados	15 m
Máx. longitud de cables motor, no apantallados	50 m

Entorno/Exterior	
Protección	IP 20
Test de vibración	0,7 g
Máx. humedad relativa	5%-95% (IEC721-3-3; Class 3K3 (sin condensación) durante funcionamiento)
Ambiente agresivo	(IEC 721-3-3) coated Class 3C3
Temperatura ambiente	Max. 50° C
Media 24 horas	Max. 40° C

Aprobaciones	
CE, C-tick, UL	

Protección y características	
– Protección electrónica de motor contra sobrecargas	
– El control de temperatura del disipador protege al variador de sobrecalentamientos	
– El variador está protegido contra corto-circuitos en terminales de motor U,V,W	
– El variador está protegido contra fallo a tierra en terminales de motor U,V,W	



## Tamaños de alojamiento

(soportes de montaje incl.)

[mm]	M1	M2	M3	M4	M5
Altura	150	176	239	292	335
Anchura	70	75	90	125	165
Profundidad	148	168	194	241	248

+ 6 mm with potentiometer

# Todo sobre VLT®

Danfoss Drives es líder y referente mundial entre los fabricantes de Convertidores de Frecuencia – y todavía creciendo en cuota de mercado.

## Protección del Medioambiente

Los productos VLT® se fabrican con máximo respeto hacia el medioambiente tanto físico como social. Todas las actividades se planifican y realizan teniendo en cuenta al empleado, el ambiente de trabajo, y el ambiente externo. La producción se lleva a cabo sin ruidos, humo u otros agentes contaminantes y asegura la correcta eliminación de los productos.

### UN Global Compact

Danfoss ha firmado el documento de las Naciones Unidas – UN Global Compact – de responsabilidad social y medioambiental y nuestras compañías actúan de modo responsable en las sociedades en cada país.

### Directivas EU

Todas las fábricas están certificadas de acuerdo al estándar ISO14001 y cumplen las Directivas EU para la Seguridad General de Productos (GPSD) y la Directiva de Máquinas. Danfoss Drives está implementando en todas las series de productos la Directiva EU respecto a Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos (RoHS) y está diseñando todos sus productos de acuerdo a la Directiva EU sobre Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE).

### Impacto de Productos

Un año de producción de VLT® ahorrará la energía equivalente a una planta de energía por fusión. Mejores procesos de control al mismo tiempo mejoran la calidad de los productos y reducen el mal gasto y desecho de productos.

## Dedicados a Drives

La dedicación ha sido la palabra clave desde que en 1968, Danfoss introdujo al mundo el primer Convertidor de Frecuencia en producción en serie para motores de CA – denominado VLT®.

Dos mil empleados desarrollan, fabrican, venden y dan servicio a Convertidores de Frecuencia y Arrancadores Suaves en más de 100 países, especializados únicamente en estos dos productos.

## Inteligente e Innovador

Los diseñadores de Danfoss Drives han adoptado principios totalmente modulares tanto en el desarrollo como en el diseño, producción y configuración de los productos fabricados.

Los futuros modelos se desarrollan en paralelo con las más avanzadas plataformas tecnológicas. Esto permite que el desarrollo de todos los elementos se lleve a cabo en paralelo y al mismo

tiempo, reduciendo tiempos de introducción al mercado y asegurando que los clientes siempre disfruten de los beneficios de los últimos avances.

## Confianza en los expertos

Tenemos la responsabilidad de cada elemento en nuestra producción. El hecho de que desarrollemos y fabriquemos nuestros propios equipos, hardware, software, módulos de potencia, tarjetas electrónicas, y accesorios, es una garantía de productos fiables.

## Soporte Local – Globalmente

Los convertidores de frecuencia VLT® funcionan en aplicaciones a lo largo de todo el mundo, y los expertos de Danfoss Drives están disponibles en más de 100 países listos para dar soporte al cliente, con ayuda en aplicaciones y servicio, siempre que lo necesite. Los expertos de Danfoss Drives no paran hasta que los desafíos de los variadores de los clientes son resueltos.

